



22kW 3 Fazlı

Saturn Serisi Şarj Ünitesi





Verimlilik

2 adet Tip 2 kablolu veya Tip 2 soketli
2 araca aynı anda 22 kW AC eş zamanlı şarj

Emniyet

Elektrik koruma sistemi

Koruma

Üstün koruma seviyesi IP55 & IK10

Akıllı İşletme & Bakım

Uzaktan izleme, rapor ve güncelleme

Yer Tasarrufu

Duvara veya kolona montaj

Uygulanabilirlik

Farklı konfigürasyon imkanı

MID onaylı 2 adet elektrik sayacı

Ticari faaliyete hazır

1



TORA Şarj mobil uygulamamızı
indirin ve üye olun.

2



Şarj kablosunu elektrikli
aracınıza bağlayın.

3



Şarjı başlatmak için ünite
üzerindeki QR kodu okutun.

4



Şarj işlemi uygulama
üzerinden bitirin ve ödemeyi
otomatik olarak yapın.

Saturn Serisi Temel Özellikler

Güç Girişi	Giriş Derecesi	400Vac±10%, 50/60Hz, üç faz
	Faz/Tel Sayısı	L1+L2+L3+N+PE
	Dahili RCD	DC 6mA + type A AC 30mA
Güç Çıkışı	Çıkış Gücü	2 x 22kW max.
	Çıkış Akımı	2 x 32A max.
	Şarj Arayüzü	Yapılandırma 1: IEC 62196-2 Type 2 fiş Yapılandırma 2: IEC 62196-2 Type 2 soket
Kullanıcı Arayüzü & Kontrol	Durum Göstergeleri	RGB LED
	Kart Okuyucu	ISO/IEC 14443 A/B Mifare RFID okuyucu
Haberleşme	Ağ Arayüzü	4G, Ethernet (opsiyonel), Wi-Fi (opsiyonel), Bluetooth (opsiyonel)
	Şarj Protokolü	OCPP1.6J
Çevre	Çalışma Sıcaklığı	-25°C- 45°C Eş zamanlı sarj 22+22kw
	Depolama Sıcaklığı	-40°C- 70°C
	Nem	5%-95% yoğunlaşma yok
	Rakım	≤ 2000 m
Mekanik	Giriş Koruması	IP54(CaseB/Soket) / IP55(CaseC/fiş)
	Muhafaza Koruması	IK10 (Gövde), IK08 (Ekran)
	Soğutma	Doğal soğutma
	Boyut (GxYxD)	395*504*197mm
	Ağırlık	Yaklaşık 15kg (CaseB) , 20kg (CaseC)
	Kablo Uzunluğu	5 metre Şarj Kablosu Uzunluğu
	Bağlantı	Case B, Case C
	Kurulum	Duvara montaj, kolona montaj
Yönetmelik	Sertifika / Uyum	CE



torarj

torarj

0850 808 86 72

torasarj.com

torasarj

15 Temmuz Mah. 1468 Sok. No:5 Güneşli Bağcılar İstanbul Türkiye